

! ATTENTION : AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION, LIRE LA NOTICE ET TENIR COMPTE DU LIEU DE MONTAGE SPÉCIFIQUE AU PRODUIT.

! ATTENTION : AVANT TOUTE OPÉRATION DE MONTAGE, MAINTENANCE OU DE REMPLACEMENT DES TUBES FLUORESCENTS, COUPER IMPÉRATIVEMENT L'ALIMENTATION.

! CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX RÈGLES D'INSTALLATION ET DE PRÉFÉRENCE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. UNE INSTALLATION, ET UNE UTILISATION INCORRECTES PEUVENT ENTRAÎNER DES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE.

! POUR L'ENTRETIEN DU LUMINAIRE : NETTOYER UNIQUEMENT AVEC UNE ÉPONGE HUMIDE ET UN CHIFFON DOUX, PROPRE ET SEC.

! NE PAS OUVRIR, DÉMONTÉ, ALTÉRER OU MODIFIER L'APPAREIL SAUF MENTION PARTICULIÈRE INDIQUÉE DANS LA NOTICE. TOUS LES PRODUITS SFEL DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE OUVERTS ET RÉPARÉS PAR DU PERSONNEL FORMÉ ET HABILITÉ PAR SFEL. TOUTE OUVERTURE OU RÉPARATION NON AUTORISÉE ANNULE L'INTÉGRALITÉ DES RESPONSABILITÉS, DROITS À REMPLACEMENT ET GARANTIES. UTILISER EXCLUSIVEMENT DES ACCESSOIRES DE LA MARQUE SFEL.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques	p. 1
2. Montage du luminaire.....	p. 2
3. Câblage	p. 3

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

puissance totale (W)	code	flux lumineux (lm/W)	efficacité lumineuse (lm/W)	dimensions L x l x h (mm)	découpe L x l (mm)	UGR
30	OPA-M0606	3 120	105	625 x 625 x 60	600 x 600	< 19
40	OPA-M0806	4 030	105	625 x 625 x 60	600 x 600	< 19
54	OPA-M0612	5 800	105	625 x 625 x 60	600 x 600	< 24
72	OPA-M0812	7 490	105	625 x 625 x 60	600 x 600	< 24

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.






2. MONTAGE DU LUMINAIRE

A/ Découper au préalable, le faux plafond de 600mm x 600mm


B/ Dénuder le câble d'alimentation et le connecter dans le connecteur mâle.





C/ Accrocher le filin de sécurité sur une structure stable.

D/ Connecter le connecteur mâle dans le connecteur femelle.



E/ Après avoir raccordé électriquement le caisson, faire pivoter les drapeaux parallèlement à celui-ci.



F/ Présenter le luminaire en face de la découpe et l'encastrer.




G/ Tout en maintenant le caisson dans son emplacement, à l'aide d'un tournevis, serrer les drapeaux afin de les faire pivoter et ainsi verrouiller et maintenir le luminaire dans le faux plafond.






3. CÂBLAGE


Câblage non gradable



Câblage gradable DALI ou DSI



Câblage gradable par bouton poussoir



Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.