



ENCASTRÉ PAR LE DESSOUS

PLAFOND MODULAIRE ET NON MODULAIRE

ENCASTRÉ PAR LE DESSOUS

PLAFOND MODULAIRE ET NON MODULAIRE



! ATTENTION : AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION, LIRE LA NOTICE ET TENIR COMPTE DU LIEU DE MONTAGE SPÉCIFIQUE AU PRODUIT.

! ATTENTION : AVANT TOUTE OPÉRATION DE MONTAGE, MAINTENANCE OU DE REMPLACEMENT DES TUBES FLUORESCENTS, COUPER IMPÉRATIVEMENT L'ALIMENTATION.

! CE PRODUIT DOIT-ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX RÈGLES D'INSTALLATION ET DE PRÉFÉRENCE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. UNE INSTALLATION, ET UNE UTILISATION INCORRECTES PEUVENT ENTRAÎNER DES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE.

! POUR L'ENTRETIEN DU LUMINAIRE : NETTOYER UNIQUEMENT AVEC UNE ÉPONGE HUMIDE ET UN CHIFFON DOUX, PROPRE ET SEC.

! NE PAS OUVRIR, DÉMONTER, ALTÉRER OU MODIFIER L'APPAREIL SAUF MENTION PARTICULIÈRE INDIQUÉE DANS LA NOTICE. TOUS LES PRODUITS SFEL DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE OUVERTS ET RÉPARÉS PAR DU PERSONNEL FORMÉ ET HABILITÉ PAR SFEL. TOUTE OUVERTURE OU RÉPARATION NON AUTORISÉE ANNULE L'INTÉGRALITÉ DES RESPONSABILITÉS, DROITS À REMPLACEMENT ET GARANTIES. UTILISER EXCLUSIVEMENT DES ACCESSOIRES DE LA MARQUE SFEL.

SOMMAIRE :


1. Informations techniques	p. 2
2. Montage du luminaire.....	p. 3
3. Câblage	p. 4

ENCASTRÉ PAR LE DESSOUS

PLAFOND MODULAIRE ET NON MODULAIRE

ENCASTRÉ PAR LE DESSOUS


PLAFOND MODULAIRE ET NON MODULAIRE



1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

OPALI						
puissance totale (W)	code	flux lumineux (lm/W)	efficacité lumineuse (lm/W)	dimensions L x l x h (mm)	découpe L x l (mm)	UGR
MONTAGE PAR LE DESSOUS						
30	OPA-M0606	3 120	105	625 × 625 × 60	600 × 600	< 19
40	OPA-M0806	4 030	105	625 × 625 × 60	600 × 600	< 19
54	OPA-M0612	5 800	105	625 × 625 × 60	600 × 600	< 24
72	OPA-M0812	7 490	105	625 × 625 × 60	600 × 600	< 24
OPOM						
puissance totale (W)	code	flux lumineux (lm/W)	efficacité lumineuse (lm/W)	dimensions L x l x h (mm)	découpe L x l (mm)	UGR
MONTAGE PAR LE DESSOUS						
30	OP0606	3 100	106	625 × 625 × 62	600 × 600	< 19
36	OP0412	4 050	116	625 × 625 × 62	600 × 600	< 19
36	OP04 × 112	4 050	116	1 325 × 325 × 62	1 300 × 300	< 19
40	OP0806	4 050	106	625 × 625 × 62	600 × 600	< 19
40	OP02 × 406	4 050	106	1 325 × 325 × 62	1 300 × 300	< 19
54	OP0612	6 000	111	625 × 625 × 62	600 × 600	< 24
72	OP0812	8 030	111	625 × 625 × 62	600 × 600	< 24
72	OP02 × 412	8 030	111	1 325 × 325 × 62	1 300 × 300	< 24

Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.



2. MONTAGE DU LUMINAIRE


A/Découper au préalable, le faux plafond (voir tableau p.2 : 1. INFORMATIONS TECHNIQUES).

B/ Dénuder le câble d'alimentation et le connecter dans le connecteur mâle (voir 3. CÂBLAGE).



C/Accrocher le filin de sécurité sur une structure stable.

D/Connecter le connecteur mâle dans le connecteur femelle.


E/Après avoir raccordé électriquement le caisson, faire pivoter les drapeaux parallèlement à celui-ci.




F/Présenter le luminaire en face de la découpe et l'encastrer.




G/Tout en maintenant le caisson dans son emplacement, à l'aide d'un tournevis, serrer les drapeaux afin de les faire pivoter et ainsi verrouiller et maintenir le luminaire dans le faux plafond.




Vue du dessus, positionnement final des drapeaux :






3. CÂBLAGE


Connecteur




Bornier



Câblage non gradable



Câblage gradable DALI ou DSI



Câblage gradable par bouton poussoir

