

ATTENTION : AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION, LIRE LA NOTICE ET TENIR COMPTE DU LIEU DE MONTAGE SPÉCIFIQUE AU PRODUIT.



ATTENTION : AVANT TOUTE OPÉRATION DE MONTAGE, MAINTENANCE OU DE REMPLACEMENT DES TUBES FLUORESCENTS, COUPER IMPÉRATIVEMENT L'ALIMENTATION.



CE PRODUIT DOIT-ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX RÈGLES D'INSTALLATION ET DE PRÉFÉRENCE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. UNE INSTALLATION, ET UNE UTILISATION INCORRECTES PEUVENT ENTRAÎNER DES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE.



POUR L'ENTRETIEN DU LUMINAIRE : NETTOYER UNIQUEMENT AVEC UNE ÉPONGE HUMIDE ET UN CHIFFON DOUX, PROPRE ET SEC.



NE PAS OUVRIR, DÉMONTER, ALTÉRER OU MODIFIER L'APPAREIL SAUF MENTION PARTICULIÈRE INDIQUÉE DANS LA NOTICE. TOUS LES PRODUITS SFEL DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE OUVERTS ET RÉPARÉS PAR DU PERSONNEL FORMÉ ET HABILITÉ PAR SFEL. TOUTE OUVERTURE OU RÉPARATION NON AUTORISÉE ANNULE L'INTÉGRALITÉ DES RESPONSABILITÉS, DROITS À REMPLACEMENT ET GARANTIES. UTILISER EXCLUSIVEMENT DES ACCESSOIRES DE LA MARQUE SFEL.

SOMMAIRE :

1. Informations techniques	p. 2
2. Montage du luminaire.....	p. 3
3. Câblage	p. 4

ENCASTRÉ PAR LE DESSUS

PLAFOND MODULAIRE ET NON MODULAIRE

OPOM


ENCASTRÉ PAR LE DESSUS

PLAFOND MODULAIRE ET NON MODULAIRE

1. INFORMATIONS TECHNIQUES :

OPALI						
puissance totale (W)	code	flux lumineux (lm/W)	efficacité lumineuse (lm/W)	dimensions L x l x h (mm)	découpe L x l (mm)	UGR
MONTAGE PAR LE DESSUS						
30	OPA-MU606	3 120	105	595 x 595 x 60	-	< 19
40	OPA-MU806	4 030	105	595 x 595 x 60	-	< 19
54	OPA-MU612	5 800	105	595 x 595 x 60	-	< 24
72	OPA-MU812	7 490	105	595 x 595 x 60	-	< 24

OPOM						
puissance totale (W)	code	flux lumineux (lm/W)	efficacité lumineuse (lm/W)	dimensions L x l x h (mm)	UGR	
30	OP0606	3 100	106	595 x 595 x 62	< 19	
36	OP0412	4 050	116	595 x 595 x 62	< 19	
36	OP04 x 112	4 050	116	1 295 x 595 x 62	< 19	
40	OP0806	4 050	106	595 x 595 x 62	< 19	
40	OP02 x 406	4 050	106	1 295 x 295 x 62	< 19	
54	OP0612	6 000	111	595 x 595 x 62	< 24	
72	OP0812	8 030	111	595 x 595 x 62	< 24	
72	OP02 x 412	8 030	111	1 295 x 295 x 62	< 24	



ENCASTRÉ PAR LE DESSUS

PLAFOND MODULAIRE ET NON MODULAIRE

ENCASTRÉ PAR LE DESSUS

PLAFOND MODULAIRE ET NON MODULAIRE

mise à jour
15.12.2016

LED		IP 65	IK 08	850°	CE	
				230 V	50 Hz	
LED		IP 20		850°	CE	
				230 V	50 Hz	



2. MONTAGE DU LUMINAIRE

A/ Dénuder le câble d'alimentation et le connecter dans le connecteur mâle (voir 3. CÂBLAGE).


B/ Accrocher le filin de sécurité sur une structure stable.

C/ Connecter le connecteur mâle dans le connecteur femelle.

D/ Faire passer le luminaire, en biais, à travers le faux plafond et le poser.




Si malgré tout le soin que nous apportons à l'élaboration de nos notices de montage, vous remarquez des erreurs, n'hésitez pas à nous les communiquer.






3. CÂBLAGE


Connecteur




Bornier



Câblage non gradable



Câblage gradable DALI ou DSI



Câblage gradable par bouton poussoir

